

Edimax GP-101IT - Power Injector - Wechselstrom 100-240 V

30 Watt

Gruppe	Zubehör Netzwerk
Hersteller	Edimax
Hersteller Art. Nr.	GP-101IT
EAN/UPC	4717964700827



Beschreibung

Der Edimax GP-101IT ist ein PoE-Injektor, der nicht nur eine kostengünstige Lösung für die Energieverteilung ist, sondern sich auch reibungslos in die bestehende LAN-Infrastruktur einbinden lässt. Mit Hilfe von Strominjektoren werden Strom und Daten von bis zu 30W, die von einem Switch oder Router ohne PoE-Funktion stammen, zusammengeführt und dann durch die Ethernet-Verkabelung an IEEE 802.3at/af-konforme Produkte übertragen, zum Beispiel an PoE Kameras. So sparen Sie hohe Investitionen in neue Hardware, da keine zusätzlichen PoE-Switche erworben werden müssen.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Edimax GP-101IT - Power Injector - 30 Watt
Gerätetyp	Power Injector - extern
Power Over Ethernet (PoE)	PoE+
Gewicht	185 g
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V
Leistungskapazität	30 Watt
Ausgabeanschlussstellen	1 x RJ-45
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	5.8 cm x 15.5 cm x 3.6 cm

Ausführliche Details

Allgemein	
Gerätetyp	Power Injector - extern
Power Over Ethernet (PoE)	PoE+ (IEEE 802.3at)
Stromversorgungsgerät	
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V
Nötige Frequenz	50 - 60 Hz
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen	1 x RJ-45
Leistungskapazität	30 Watt
Erweiterung/Konnektivität	
Schnittstellen	1 x Gigabit LAN - RJ-45
Verschiedenes	

Enthaltene Kabel	Stromkabel - extern
Besonderheiten	Kurzschlusschutz
Kennzeichnung	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, FCC, RoHS
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Abmessungen und Gewicht	
Breite	5.8 cm
Tiefe	15.5 cm
Höhe	3.6 cm
Gewicht	185 g

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.