

DC Netzteil - 12 Volt, 2 Ampere

Produkt-ID: SVA12M2NEUA



Dieses 12 V DC-Netzteil dient als Stromquelle für elektronische Geräte mit M-Type-Barrel-Stromanschluss, die 12 Volt und bis zu 2 Ampere Strom benötigen.

Das Netzteil ist der perfekte Ersatz für ein verloren gegangenes oder beschädigtes 12 Volt/2 Ampere-Netzteil, das Sie zur Stromversorgung Ihrer elektronischen Geräte verwendet haben.

Wenn Ausfallzeiten nicht in Frage kommen, vermeiden Sie durch das Bereithalten von Ersatz-Netzteilen, dass Sie auf eine Ersatzlieferung warten oder gar Ihre Geräte ersetzen müssen, nur um an eine kompatible Stromquelle zu gelangen.

Dieses 12 V/2 A DC-Netzteil ist der direkte Ersatz für Netzteile, die mit den folgenden StarTech.com-Produkten geliefert werden:

80 m VGA-zu-Cat 5-Monitor-Extender-Kit

1 km VDSL2-Extender-Kit

40 km Gigabit-Single-Mode-Glasfaser-Medien-Konverter LC

550 m Gigabit-Single-Mode-Glasfaser-Medien-Konverter LC

550 m Gigabit-Multi-Mode-Glasfaser-Medien-Konverter SC

2 km Glasfaser-Multi-Mode-Medien-Konverter SC

2 km Multi-Mode-Glasfaser-Medien-Konverter ST

USB 3.0-Festplattengehäuse für 3,5-Zoll-SATA-Festplatten

USB 3.0-SATA-Festplatten-Dockingstation für 2,5-Zoll- oder 3,5-Zoll-Festplatten

USB 3.1-Dock mit Einzelaufwerk für 2,5-Zoll- oder 3,5-Zoll-HDD

eSATA- oder USB 3.0-SATA-Festplatten-Dock

Externe Dockingstation für 2,5-Zoll- oder 3,5-Zoll-Festplatten

HDMI über CAT5 HDBaseT-Extender

HDMI über CAT5-Extender

VGA über CAT5-Extender

2-Port-Dual-DVI-USB-KVM-Switch

2-Port-DVI-VGA-Dual-Monitor-KVM-Switch

2-Port-Dual-DisplayPort-USB-KVM-Switch

2-Port-Dual-VGA-KVM-Switch

2-Port-Vierfach-DVI-KVM-Switch

4-Port-Dual-DVI-KVM-Switch

4-Port-DVI-VGA-Dual-Monitor-KVM-Switch

4-Port-DisplayPort-KVM-Switch

4-Port-Dual-VGA-KVM-Switch

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

- Ersetzen Sie ein verloren gegangenes oder beschädigtes 12 V DC-Netzteil
- Halten Sie einen zusätzlichen Netzadapter bereit für geschäftskritische Geräte

Merkmale

- Unterstützt zahlreiche Geräte, die 12 Volt und 2 Ampere Strom (oder weniger) sowie einen

M-Type-Barrel-Anschluss benötigen

- Reduziert die Ausfallzeit bei Problemen, indem Sie ein Ersatznetzteil bereithalten

Steckverbinder

Garantiebestimmungen 2 Years

Ausgangssteckverbinder 1 - M-Type Barrel (Inner Diameter: 2.1 mm, Outer Diameter: 5.5 mm)

Strom

Stromversorgung Mit Netzadapter

Frequenz 50/60Hz
Eingangsspannung

Eingangsspannung 100 - 240 AC

Eingangsstrom 0.6 A

Ausgangsspannung 12V DC

Ausgangsstrom 2 A

Polarität der
Mittelspitze Positiv

Steckertyp M

Stromverbrauch 24

Physische Eigenschaften

Farbe Schwarz

Kabellänge 48.0 in [1219 mm]

Produktlänge 3.0 in [7.5 cm]

Produktbreite 1.6 in [4.0 cm]

Produkthöhe 1.7 in [4.3 cm]

Produktgewicht 4.8 oz [137.0 g]

Verpackungsinform

ationen

Paketmenge	1
Paketlänge	4.0 in [10.1 cm]
Paketbreite	3.5 in [8.9 cm]
Pakethöhe	2.3 in [5.8 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	6.5 oz [184.0 g]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	1 - Universalnetzteil (NA, EU, UK, AU)
--------------------	--

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.